



SALTEK Surge Protection Device

各種三相三線、三相四線、單相雙線、單相單線使用，可用於各入電系統

適用電壓	AC 60V ~ AC 500V	
放電電流量	In (8/20 us)	20KA (SLP 系列), 30KA (FLP 系列)
最大放電電流	Imax (8/20 us)	40KA (SLP 系列), 60KA (FLP 系列)
壓制(保護)電壓	Vp	1.35KV / 0.9KV (電流 5KA 以下時)
直擊測試電流	Iimp (10/350 us)	12.5KA (FLP 系列)
反應時間	25 ns	





設計於太陽能電廠所屬的 LPZ0B~LPZ 1 區，為太陽能逆變器提供防護

適用電壓	DC 100V ~ DC 1000V	
放電電流量	In (8/20 us)	15KA
最大放電電流	Imax (8/20 us)	30KA
反應時間	25 ns	
設計規範	依據 EN50539-11 直流型突波保護器設計製造	

設計於 LPZ 0A ~ LPZ 1 戶外直擊雷防護，為戶外設備提供最大範圍保護

適用電壓	AC225 以下	
放電電流量	In (8/20 us)	100KA
最大放電電流	Imax (8/20 us)	100KA
直擊雷放電電流	Imax (10/350 us)	100KA
反應時間	100 ns	



單相設備 體積小 無須軌道安裝 IP65 適用於戶外箱內使用

適用電壓	AC 230V	
放電電流量	In (8/20 us)	3KA
壓制(保護)電壓	Vp	1KV
防塵防水等級	IP 20	
反應時間	100 ns	
故障顯示	指示燈 ; 蜂鳴器	

DataCom 通訊線路(網路)用保護器

信號傳輸介面	RS-232、RS-422、RS-485、CAT.5e、1G、ISDN (RJ45 / RJ12)、同軸通信線、N50 天線
放電電流	1KA ~ 10KA
反應時間	1ns ~ 20ns
安裝方式	軌道安裝 or 置於桌面

